

# CORCOM N 系列单相滤波器

Corcom | Corcom N

TE 系列编号 CAT-C8114-N1

TE 内部编号 CAT-C8114-N1

[在 TE 官网查看>](#)



EMI 滤波器 > 电力线滤波器 > 单相滤波器

用于开关式电源的高性能 RFI 滤波器。对于大多数数字电子设备，在 10kHz 至 30MHz 的频率范围内具有优异的衰减。



安装方式: 带凸缘

输入类型: .250" FASTON

输出类型: 250 快速连接端子

漏泄电流（最大值）（120VAC，60Hz）： 1.2 mA

漏泄电流（最大值）（250VAC，50Hz）： 2 mA

## 产品特性

### 产品类型特性

|        |              |
|--------|--------------|
| 接地扼流选件 | 否            |
| 滤波器类型  | 电源线          |
| 已滤波    | 是            |
| 输入类型   | .250" FASTON |
| 输出类型   | 250 快速连接端子   |

### 电气特征

|                             |       |
|-----------------------------|-------|
| 电压（最大值）(VAC)                | 250   |
| 额定电流 (A)                    | 6, 10 |
| 漏泄电流（最大值）（120VAC，60Hz） (mA) | 1.2   |
| 漏泄电流（最大值）（250VAC，50Hz） (mA) | 2     |

### 机械附件

|      |     |
|------|-----|
| 安装方式 | 带凸缘 |
|------|-----|

### 使用环境

|             |          |
|-------------|----------|
| 工组温度范围 (°C) | -10 - 40 |
|-------------|----------|

[查看下一页产品](#)

CORCOM N 系列单相滤波器

TE 系列编号 CAT-C8114-N1  
TE 内部编号 CAT-C8114-N1



产品 (1 of 1)



10VN1=F7416 S0



6VN1=F7407 S0

|                    |              |              |
|--------------------|--------------|--------------|
| TE 系列/零件编号         | 6609052-2    | 6609052-1    |
| 额定电流               | 10 A         | 6 A          |
| 欧盟RoHS指令2011/65/EU | 符合欧盟 RoHS 标准 | 符合欧盟 RoHS 标准 |
| 欧盟ELV指令2000/53/EC  | 符合欧盟 ELV 标准  | 符合欧盟 ELV 标准  |
| 产品系列               | Corcom       | Corcom       |
| 系列                 | Corcom N     | Corcom N     |

\*欧盟RoHS指令2011/65/EU

这些产品符合欧盟有害物质限制指令2011/65/EU (RoHS2). 特定的电子电器设备产品被要求不得含有汞、镉、六价铬、PBB、PBDE、铅、DEHP、BBP、DBP和DIBP超出阈值。被标识为 "符合" 的产品均不含有以上所列任何物质超出阈值。根据指令要求，电子电器整机产品将标有CE标识，元器件产品则无需标识。

\*\*欧盟ELV指令2000/53/EC

这些产品符合车辆报废指令 2000/53/EC (ELV) 的物质限用要求。ELV 指令要求车辆的材料和元件所含的汞、镉、六价铬和铅不得超出规定阈值。标明 "合规" 的产品中的此类物质含量未超出阈值。



相关材料

Catalog Section  
[1654001\\_CORCOM\\_PRODUCT\\_GUIDE](#)  
English

Catalog Section  
[1654001\\_CORCOM\\_PRODUCT\\_GUIDE\\_N\\_SERIES](#)  
English

该系列中的其他产品 | [Corcom N](#)



[单相滤波器\(2\)](#)