

CORCOM AYO 系列三相滤波器



Corcom | Corcom AYO
TE 系列编号 CAT-C8114-AY61
TE 内部编号 CAT-C8114-AY61
[在 TE 官网查看>](#)

EMI 滤波器 > 电力线滤波器 > 三相滤波器

紧凑型低电流三相 WYE RFI 滤波器



输入类型: .250" FASTON
输出类型: 250 快速连接端子
接线配置: WYE (4 导线 + 接地)
电压 (最大值) : 440 VAC

产品特性

产品类型特性

滤波器类型	三相电源线
已滤波	是
输入类型	.250" FASTON
输出类型	250 快速连接端子

结构特性

接线配置	WYE (4 导线 + 接地)
------	-----------------

电气特征

漏泄电流 (最大值) (250VAC , 50Hz) (mA)	3, 5.5
额定电流 (A)	3, 6, 10, 20
电压 (最大值) (VAC)	440

机械附件

安装方式	带凸缘
------	-----

使用环境

工组温度范围 (°C)	-10 - 40
-------------	----------

[查看下一页产品](#)

CORCOM AYO 系列三相滤波器

TE 系列编号 CAT-C8114-AY61
TE 内部编号 CAT-C8114-AY61



产品 (1 of 1)



10AYO1=F7693 S0



6AYO1=F7692 S0



20AYO1=F7694 S0



3AYO1=F7691 S0

TE 系列/零件编号	6609066-3	6609066-2	6609066-4	6609066-1
额定电流	10 A	6 A	20 A	3 A
欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合欧盟 RoHS 标准	符合欧盟 RoHS 标准	符合欧盟 RoHS 标准	符合欧盟 RoHS 标准
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合欧盟 ELV 标准	符合欧盟 ELV 标准	符合欧盟 ELV 标准	符合欧盟 ELV 标准
产品系列	Corcom	Corcom	Corcom	Corcom
系列	Corcom AYO	Corcom AYO	Corcom AYO	Corcom AYO

*欧盟RoHS指令2011/65/EU

这些产品符合欧盟有害物质限制指令2011/65/EU (RoHS2). 特定的电子电器设备产品被要求不得含有汞、镉、六价铬、PBB、PBDE、铅、DEHP、BBP、DBP和DIBP超出阈值。被标识为"符合"的产品均不含有以上所列任何物质超出阈值。根据指令要求，电子电器整机产品将标有CE标识，元器件产品则无需标识。

**欧盟ELV指令2000/53/EC

这些产品符合车辆报废指令 2000/53/EC (ELV) 的物质限用要求。ELV 指令要求车辆的材料和元件所含的汞、镉、六价铬和铅不得超出规定阈值。标明"合规"的产品中的此类物质含量未超出阈值。



相关材料

Catalog Section
[1654001_CORCOM_PRODUCT_GUIDE](#)
English

Catalog Section
[1654001_Corcom_Product_Guide_AYO_Series](#)
English

该系列中的其他产品 | [Corcom AYO](#)



三相滤波器(4)