

CORCOM U 系列单相滤波器

Corcom | Corcom U

TE 系列编号 CAT-C8114-U11

TE 内部编号 CAT-C8114-U11

[在 TE 官网查看>](#)



EMI 滤波器 > 电力线滤波器 > 单相滤波器

用于功率因数校正电源的 RFI 滤波器。



额定电流: 6 A

漏泄电流（最大值）（120VAC，60Hz）：.3 mA

漏泄电流（最大值）（250VAC，50Hz）：.5 mA

产品特性

产品类型特性

接地扼流选件	否
滤波器类型	电源线
已滤波	是
输入类型	.250" FASTON
输出类型	250 快速连接端子

电气特征

电压（最大值）(VAC)	250
额定电流 (A)	6
漏泄电流（最大值）（120VAC，60Hz） (mA)	.3
漏泄电流（最大值）（250VAC，50Hz） (mA)	.5

机械附件

安装方式	印刷电路板, 带凸缘
------	------------

使用环境

工组温度范围 (°C)	-10 - 40
-------------	----------

[查看下一页产品](#)

CORCOM U 系列单相滤波器

TE 系列编号 CAT-C8114-U11
TE 内部编号 CAT-C8114-U11



产品 (1 of 1)



6EU1 J0=F7768



6EUP D0=F7766

TE 系列/零件编号	6609045-2	6609045-1
安装方式	带凸缘	印刷电路板
输入类型	.250" FASTON	
输出类型	250 快速连接端子	
欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合欧盟 RoHS 标准	符合欧盟 RoHS 标准豁免要求
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合欧盟 ELV 标准	符合欧盟 ELV 标准豁免要求
产品系列	Corcom	Corcom
系列	Corcom U	Corcom U

*欧盟RoHS指令2011/65/EU

这些产品符合欧盟有害物质限制指令2011/65/EU (RoHS2). 特定的电子电器设备产品被要求不得含有汞、镉、六价铬、PBB、PBDE、铅、DEHP、BBP、DBP和DIBP超出阈值。被标识为"符合"的产品均不含有以上所列任何物质超出阈值。根据指令要求，电子电器整机产品将标有CE标识，元器件产品则无需标识。

**欧盟ELV指令2000/53/EC

这些产品符合车辆报废指令 2000/53/EC (ELV) 的物质限用要求。ELV 指令要求车辆的材料和元件所含的汞、镉、六价铬和铅不得超出规定阈值。标明"合规"的产品中的此类物质含量未超出阈值。



相关材料

Catalog Section

1654001_CORCOM_PRODUCT_GUIDE

English

Catalog Section

1654001_CORCOM_PRODUCT_GUIDE_U_SERIES

English

该系列中的其他产品 | Corcom U



单相滤波器(2)