

CORCOM EF 系列 IEC 滤波插口



Corcom | Corcom EF
TE 系列编号 CAT-C8114-EF1
TE 内部编号 CAT-C8114-EF1
[在 TE 官网查看>](#)

EMI 滤波器 > 多功能插口式滤波器

EMI 电源插座滤波器。提供内部接地电路感应器（C 后缀版本），在射频下将设备底盘与电源线接地隔离。



滤波器类型: **电源线**
安装角度: **直角**
漏泄电流（最大值）（120VAC，60Hz）: **210 μ A**
漏泄电流（最大值）（250VAC，50Hz）: **360 μ A**
安装方式: **带凸缘**

产品特性

产品类型特性

接地扼流选件	否, 是
接地选项	无
滤波器类型	电源线
输入类型	IEC
输出类型	250 快速连接端子, 250 快速连接端子, 导线引线
已滤波	是
连接器类型	IEC 60320-1 C-14

电气特征

漏泄电流（最大值）（120VAC，60Hz） (μ A)	210
漏泄电流（最大值）（250VAC，50Hz） (μ A)	360
额定电流 (A)	1, 3, 6, 10, 15
电压（最大值） (VAC)	250

机械附件

安装角度	直角
安装方式	带凸缘



使用环境

工组温度范围 (°C)	-10 - 40
-------------	----------

[查看下一页产品](#)

CORCOM EF 系列 IEC 滤波插口

TE 系列编号 CAT-C8114-EF1
TE 内部编号 CAT-C8114-EF1



产品 (1 of 4)



10EF1F=F7423 S0



15EF1F=F7701 S0



3EF1F=F7323 S0



6EF1F=F7325 S0

TE 系列/零件编号	6609015-7	6609015-9	6609015-3	6609015-5
额定电流	10 A	15 A	3 A	6 A
输出类型	250 快速连接端子, 250 快速连接端子	250 快速连接端子, 250 快速连接端子	250 快速连接端子, 250 快速连接端子	250 快速连接端子, 250 快速连接端子
欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合欧盟 RoHS 标准	符合欧盟 RoHS 标准	符合欧盟 RoHS 标准	符合欧盟 RoHS 标准
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合欧盟 ELV 标准	符合欧盟 ELV 标准	符合欧盟 ELV 标准	符合欧盟 ELV 标准
产品系列	Corcom	Corcom	Corcom	Corcom
系列	Corcom EF	Corcom EF	Corcom EF	Corcom EF

*欧盟RoHS指令2011/65/EU

这些产品符合欧盟有害物质限制指令2011/65/EU (RoHS2). 特定的电子电器设备产品被要求不得含有汞、镉、六价铬、PBB、PBDE、铅、DEHP、BBP、DBP和DIBP超出阈值。被标识为"符合"的产品均不含有以上所列任何物质超出阈值。根据指令要求，电子电器整机产品将标有CE标识，元器件产品则无需标识。

**欧盟ELV指令2000/53/EC

这些产品符合车辆报废指令 2000/53/EC (ELV) 的物质限用要求。ELV 指令要求车辆的材料和元件所含的汞、镉、六价铬和铅不得超出规定阈值。标明"合规"的产品中的此类物质含量未超出阈值。



产品 (2 of 4)



6EF8=F7377 S0



1EF1F=F7321 S0



1EF4=F7546 S0



3EF4=F7110 S0

TE 系列/零件编号	1-6609014-2	6609015-1	6609014-3	6609014-7
额定电流	6 A	1 A	1 A	3 A
输出类型	导线引线	250 快速连接端子, 250 快速连接端子	导线引线	导线引线
欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合欧盟 RoHS 标准	符合欧盟 RoHS 标准	符合欧盟 RoHS 标准	符合欧盟 RoHS 标准
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合欧盟 ELV 标准	符合欧盟 ELV 标准	符合欧盟 ELV 标准	符合欧盟 ELV 标准
产品系列	Corcom	Corcom	Corcom	Corcom
系列	Corcom EF	Corcom EF	Corcom EF	Corcom EF

*欧盟RoHS指令2011/65/EU

这些产品符合欧盟有害物质限制指令2011/65/EU (RoHS2). 特定的电子电器设备产品被要求不得含有汞、镉、六价铬、PBB、PBDE、铅、DEHP、BBP、DBP和DIBP超出阈值。被标识为"符合"的产品均不含有以上所列任何物质超出阈值。根据指令要求，电子电器整机产品将标有CE标识，元器件产品则无需标识。

**欧盟ELV指令2000/53/EC

这些产品符合车辆报废指令 2000/53/EC (ELV) 的物质限用要求。ELV 指令要求车辆的材料和元件所含的汞、镉、六价铬和铅不得超出规定阈值。标明"合规"的产品中的此类物质含量未超出阈值。

CORCOM EF 系列 IEC 滤波插口

TE 系列编号 CAT-C8114-EF1
TE 内部编号 CAT-C8114-EF1



产品 (3 of 4)



3EF8=F7269 S0



3EF2F=F7324 S0



6EF2F=F7326 S0



6EF4=F7376 S0

TE 系列/零件编号	6609014-8	6609015-4	6609015-6	1-6609014-1
额定电流	3 A	3 A	6 A	6 A
输出类型	导线引线	250 快速连接端子, 250 快速连接端子	250 快速连接端子, 250 快速连接端子	导线引线
欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合欧盟 RoHS 标准	符合欧盟 RoHS 标准	符合欧盟 RoHS 标准	符合欧盟 RoHS 标准
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合欧盟 ELV 标准	符合欧盟 ELV 标准	符合欧盟 ELV 标准	符合欧盟 ELV 标准
产品系列	Corcom	Corcom	Corcom	Corcom
系列	Corcom EF	Corcom EF	Corcom EF	Corcom EF

*欧盟RoHS指令2011/65/EU

这些产品符合欧盟有害物质限制指令2011/65/EU (RoHS2). 特定的电子电器设备产品被要求不得含有汞、镉、六价铬、PBB、PBDE、铅、DEHP、BBP、DBP和DIBP超出阈值。被标识为"符合"的产品均不含有以上所列任何物质超出阈值。根据指令要求，电子电器整机产品将标有CE标识，元器件产品则无需标识。

**欧盟ELV指令2000/53/EC

这些产品符合车辆报废指令 2000/53/EC (ELV) 的物质限用要求。ELV 指令要求车辆的材料和元件所含的汞、镉、六价铬和铅不得超出规定阈值。标明"合规"的产品中的此类物质含量未超出阈值。



产品 (4 of 4)



10EF1FC=F7425 S0



1EF2F=F7322 S0



1EF8=F7547 S0

TE 系列/零件编号	6609015-8	6609015-2	6609014-4
额定电流	10 A	1 A	1 A
输出类型	250 快速连接端子, 250 快速连接端子	250 快速连接端子, 250 快速连接端子	导线引线
欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合欧盟 RoHS 标准	符合欧盟 RoHS 标准	符合欧盟 RoHS 标准
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合欧盟 ELV 标准	符合欧盟 ELV 标准	符合欧盟 ELV 标准
产品系列	Corcom	Corcom	Corcom
系列	Corcom EF	Corcom EF	Corcom EF

*欧盟RoHS指令2011/65/EU

这些产品符合欧盟有害物质限制指令2011/65/EU (RoHS2). 特定的电子电器设备产品被要求不得含有汞、镉、六价铬、PBB、PBDE、铅、DEHP、BBP、DBP和DIBP超出阈值。被标识为"符合"的产品均不含有以上所列任何物质超出阈值。根据指令要求，电子电器整机产品将标有CE标识，元器件产品则无需标识。

**欧盟ELV指令2000/53/EC

这些产品符合车辆报废指令 2000/53/EC (ELV) 的物质限用要求。ELV 指令要求车辆的材料和元件所含的汞、镉、六价铬和铅不得超出规定阈值。标明"合规"的产品中的此类物质含量未超出阈值。



相关材料

Catalog Section

1654001_CORCOM_PRODUCT_GUIDE_EF_SERIES

English

Catalog Section

1654001_CORCOM_PRODUCT_GUIDE

English

该系列中的其他产品 | Corcom EF



多功能插口式滤波器(15)