

CORCOM AQ 系列单相滤波 器



Corcom | Corcom AQ
TE 系列编号 CAT-C8114-AQ1
TE 内部编号 CAT-C8114-AQ1
[在 TE 官网查看>](#)

EMI 滤波器 > 电力线滤波器 > 单相滤波器

高频率电源线滤波器或电源输入模块



安装方式: 穿板式
输入类型: IEC
输出类型: 导线引线

产品特性

产品类型特性

接地扼流选件	否
滤波器类型	电源线
已滤波	是
输入类型	IEC
输出类型	导线引线

电气特征

电压（最大值） (VAC)	250
额定电流 (A)	3, 6
漏泄电流（最大值）（120VAC，60Hz） (mA)	.7, 1.2
漏泄电流（最大值）（250VAC，50Hz） (mA)	1.2, 2.3

机械附件

安装方式	穿板式
------	-----

使用环境

工组温度范围 (°C)	-10 - 40
-------------	----------

[查看下一页产品](#)

CORCOM AQ 系列单相滤波器

TE 系列编号 CAT-C8114-AQ1
TE 内部编号 CAT-C8114-AQ1



产品 (1 of 1)



3VAQ8F D0=F7426

6VAQ8F =F7428

6VAQ8FS=F7430

TE 系列/零件编号	6609058-1	6609058-3	6609058-4
额定电流	3 A	6 A	6 A
漏泄电流（最大值）（120VAC，60Hz）	1.2 mA	.7 mA	.7 mA
漏泄电流（最大值）（250VAC，50Hz）	2.3 mA	1.2 mA	1.2 mA
欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合欧盟 RoHS 标准豁免要求	符合欧盟 RoHS 标准豁免要求	符合欧盟 RoHS 标准豁免要求
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合欧盟 ELV 标准豁免要求	符合欧盟 ELV 标准豁免要求	符合欧盟 ELV 标准豁免要求
产品系列	Corcom	Corcom	Corcom
系列	Corcom AQ	Corcom AQ	Corcom AQ

*欧盟RoHS指令2011/65/EU

这些产品符合欧盟有害物质限制指令2011/65/EU（RoHS2）。特定的电子电器设备产品被要求不得含有汞、镉、六价铬、PBB、PBDE、铅、DEHP、BBP、DBP和DIBP超出阈值。被标识为"符合"的产品均不含有以上所列任何物质超出阈值。根据指令要求，电子电器整机产品将标有CE标识，元器件产品则无需标识。

**欧盟ELV指令2000/53/EC

这些产品符合车辆报废指令 2000/53/EC (ELV) 的物质限用要求。ELV 指令要求车辆的材料和元件所含的汞、镉、六价铬和铅不得超出规定阈值。标明"合规"的产品中的此类物质含量未超出阈值。



相关材料

Catalog Section
[1654001_CORCOM_PRODUCT_GUIDE](#)
English

Catalog Section
[1654001_Corcom_Product_Guide_AQ_Series](#)
English

该系列中的其他产品 | [Corcom AQ](#)



[单相滤波器\(3\)](#)