

CORCOM Y 系列单相滤波器

Corcom | Corcom Y

TE 系列编号 CAT-C8114-Y101

TE 内部编号 CAT-C8114-Y101

[在 TE 官网查看>](#)



EMI 滤波器 > 电力线滤波器 > 单相滤波器

用于辐射控制的底盘或印刷电路板安装电源线滤波器。旨在使大多数数字设备（包括具有开关电源的设备）符合 EN55022 A 级和 FCC 第 15J 部分，B 级传导辐射限值



安装方式: 印刷电路板

输入类型: PCB 插针 .065" 斜形

输出类型: PCB 插针 .065 对角线

漏泄电流（最大值）（120VAC，60Hz）：.3 mA

漏泄电流（最大值）（250VAC，50Hz）：.5 mA

产品特性

产品类型特性

接地扼流选件	否
滤波器类型	电源线
已滤波	是
输入类型	PCB 插针 .065" 斜形
输出类型	PCB 插针 .065 对角线

电气特征

电压（最大值）(VAC)	250
额定电流 (A)	2, 3, 4
漏泄电流（最大值）（120VAC，60Hz） (mA)	.3
漏泄电流（最大值）（250VAC，50Hz） (mA)	.5

机械附件

安装方式	印刷电路板
------	-------

使用环境

工组温度范围 (°C)	-10 - 40
-------------	----------

其他

注释	150 kHz 到 30 MHz
----	------------------

CORCOM Y 系列单相滤波器

TE 系列编号 CAT-C8114-Y101
TE 内部编号 CAT-C8114-Y101



[查看下一页产品](#)

CORCOM Y 系列单相滤波器

TE 系列编号 CAT-C8114-Y101
TE 内部编号 CAT-C8114-Y101



产品 (1 of 1)



4EYP=F7308 S0



2EYP=F7007



3EYP=F7025 S0

TE 系列/零件编号	6609061-4	6609061-2	6609061-3
额定电流	4 A	2 A	3 A
欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合欧盟 RoHS 标准	符合欧盟 RoHS 标准	符合欧盟 RoHS 标准
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合欧盟 ELV 标准	符合欧盟 ELV 标准	尚未经过欧盟 ELV 符合性审核
产品系列	Corcom	Corcom	Corcom
系列	Corcom Y	Corcom Y	Corcom Y

*欧盟RoHS指令2011/65/EU

这些产品符合欧盟有害物质限制指令2011/65/EU (RoHS2). 特定的电子电器设备产品被要求不得含有汞、镉、六价铬、PBB、PBDE、铅、DEHP、BBP、DBP和DIBP超出阈值。被标识为 "符合" 的产品均不含有以上所列任何物质超出阈值。根据指令要求，电子电器整机产品将标有CE标识，元器件产品则无需标识。

**欧盟ELV指令2000/53/EC

这些产品符合车辆报废指令 2000/53/EC (ELV) 的物质限用要求。ELV 指令要求车辆的材料和元件所含的汞、镉、六价铬和铅不得超出规定阈值。标明 "合规" 的产品中的此类物质含量未超出阈值。



相关材料

Catalog Section

1654001_CORCOM_PRODUCT_GUIDE

English

Catalog Section

1654001_CORCOM_PRODUCT_GUIDE_X_Y_Z_SERIES

English

该系列中的其他产品 | Corcom Y



单相滤波器(3)